

Stellplätze und Barcodes (Middleware)

Unter Lagerverwaltung > Einstellungen > Stellplätze und Barcodes können Sie konkrete Stellplätze oder alternativ eine Gruppe von Stellplätzen mittels Platzhaltern hinterlegen oder eine Übersetzung der Stellplatz-Barcodes vornehmen.

MICROTECH
KAUFMÄNNISCHE SOFTWARE

Überwachung und Steuerung | 68 | Protokolle | **Einstellungen**

STELLPLATZ EINSTELLUNGEN

SORTIERREIHENFOLGE FÜR STELLPLÄTZE

Für Stellplatz können Sie sowohl den konkreten Stellplatz ("A1/S2/E3") eingeben als auch eine Gruppe von Stellplätzen mittels Platzhalter. Beispiele:

- "A1/*/*" gilt für alle Stellplätze des Regals A1
- "A1/S2/*" gilt für alle Stellplätze der Säule S2 in Regal A1

Gibt es für einen Stellplatz mehrere passende Definitionen, wird der Eintrag mit der größten Übereinstimmung verwendet.

Lagernummer	Stellplatz	Sortierung

NEU | ÄNDERN | ENTFERNEN

ÜBERSETZUNG DER STELLPLATZ-BARCODE ALT NACH NEU

Regex-Format BarCode:

Ersetze-Format Regal:

Ersetze-Format Säule:

Sortierreihenfolge für Stellplätze:

Für Stellplatz können Sie sowohl den konkreten Stellplatz ("A1/S2/E3") eingeben als auch eine Gruppe von Stellplätzen mittels Platzhalter.

Beispiele:

- "A1/*/*" gilt für alle Stellplätze des Regals A1
- "A1/S2/*" gilt für alle Stellplätze der Säule S2 in Regal A1

Gibt es für einen Stellplatz mehrere passende Definitionen, wird der Eintrag mit der größten Übereinstimmung verwendet.

Übersetzung der Stellplatz-Barcode Alt nach Neu

Bezeichnung	Hinterlegung / Auswahlmöglichkeit
Regex-Format BarCode	Hier wird das RegEx-Format angegeben
Ersetze-Format Regal	Hier wird das Format angegeben, welche Zeichen durch andere Zeichen in der ersten Gruppe ersetzt werden sollen
Ersetze-Format Säule	Hier wird das Format angegeben, welche Zeichen durch andere Zeichen in der zweiten Gruppe ersetzt werden sollen
Ersetze-Format Ebene	Hier wird das Format angegeben, welche Zeichen durch andere Zeichen in der dritten Gruppe ersetzt werden sollen

Beispiel:

- Stellplatz-Barcode am Regal: A1-S2-E3 (dieser wird auch gescannt)
- In der Middleware ist folgendes hinterlegt:
 - Regex-Format Barcode: "[\w]{2}[\-]{1}([\w]{1}\d{1}\-]{1})([\w]{1}\d{1}\-]{0})"
 - Ersetze-Format Regal: Von: "-" Nach: "/"
 - Ersetze-Format Säule: Von: "-" Nach: "/"
 - Ersetze-Format Ebene: Von: "-" Nach: "/"

-
-
3. Dadurch wird beim Scannen des Stellplatz-Barcodes in der Lagerverwaltung ([LagerUI](#) oder [MDE Gerät](#)) der Barcode: "A1-S2-E3" per RegEx umgeändert und interpretiert als: "A1/S2/E3".