Daten Server Anbindung (Serverkonfiguration)

Mit dieser Schaltfläche im Einrichtungsassistenten öffnen Sie einen weiteren Konfigurationsdialog:



Auf Ihrem Bildschirm erscheint die nachfolgend dargestellte, durch Register unterteilte Maske:

microtech Programmeinrichtung



Hier wählen Sie aus, über welche Protokolle der Server angesprochen werden soll. Standardmäßig sind alle Protokolle aktiv. Es wird ausschließlich das TCP/IP Protokolle von Microsoft unterstützt.

Auf dem <u>2. Register "Sockets und Ports"</u> hinterlegen Sie den TCP-Port für das TCP/IP Protokoll. Diese Angaben am Client-System (Arbeitsplatz im Netzwerk) müssen immer den Einstellungen des Servers entsprechen.

Daten-Server Anbindu	ng einstellen		
Anbindung Socket	ts und Ports Ko	ommunika	ation
TCP / IP Anbindung	(Ports)		
TCP Port	16323	(Vorgab	e: 16323)
			A
🕑 Hilfe 🔻		ок	Abbrechen

Das 3. Register: "Kommunikation" enthält Zeitüberschreitungsvorgaben.

Daten-Server Anbindung e	einstellen		
Anbindung Sockets ur	nd Ports	Kommunika	ation
Zeitvorgaben			
Serververbindung	5000	(Vorgab	e: 5000 ms)
Min. Timeout	2000	(Vorgab	e: 2000 ms)
Max. Timeout	60000	(Vorgabe	e: 60000 ms)
			-
🕜 Hilfe 🔻		ок	😣 Abbrechen

- Serververbindung: Maximale Zeit bis der Server auf einen Verbindungsversuch geantwortet haben muss.
 Min. Timeout: Maximale Zeit, die der Server versucht auf einen gesperrten Datensatz zuzugreifen.
 Max. Timeout: Maximale Zeit, die der Client auf eine Antwort vom Server wartet. Falls diese Zeit überschritten wird, beendet der Client die Serververbindung.

Beachten Sie:

Bei sehr langsamen Netzwerkverbindungen kann es notwendig sein, diese Vorgaben zu erhöhen.

Das "Min. Timeout" sollte niemals größer sein als die hälfte des Wertes von "Max. Timeout".

Info:

⚠

Die Serverkonfiguration lässt sich auch nach der Installation wieder aufrufen. Den Anmeldebildschirm von microtech büro+ erreichen Sie im Programm über: DATEI - ÖFFNEN.

3	1		
Datei	Start Übergeben/Au	swerten Ansicht Hilfe	
Sch	• •	E En Lagerzugang	Kalender Internet Wahlhilfe
Ub	<u> </u>		Kommunikation
Verk	🗟 Öffnen 🕗	Informationen	
Ę	🔊 Benutzer wechseln	Aktuelle Firma / Filiale / Mandant	Kurzbezeichnung 1
<u>R</u> 7	Informationen	Einstellungen	
	and the second strength of the second	and the second sec	

Am Anmeldebildschirm für "Firma / Mandant / Filiale öffnen" erreichen Sie über die Schaltfläche: PLUS - SERVERANBINDUNG das entsprechende Konfigurationsfenster.

📀 microtech büro+	Firma / Mandant / Fi	iliale öffnen		×
o microtech	Benutzer Benutzer	admin ✓ Names	peichern	-
	Kennwort	•••••	•	
	Firma / Mandant Nummer	/ Filiale TEST		Q
	Arbeitsdatum	03.12.2021	Vorgabe (03.12.20	ist Serverdatum 21)
Plus	🕐 Hilfe 🔻		⊘ ок	Schließen
Firma / Mandant	/ Filiale <u>n</u> eu anlegen)		
<u>S</u> erveranbindung				
<u>W</u> artungsassister	nt			
<u>P</u> rogrammrepara	tur (manuell ausführ	ren)		
<u>E</u> xtras		F		
<u>H</u> ilfe		•		

Im Fenster: "Serveranbindung" wählen Sie für Ihren Server die Schaltfläche: DATEN-SERVER-ANBINDUNG und an dieser Stelle das Registe r: SOCKET UND PORTS. In diesem Register sehen Sie den zugehörigen Port, in der Standard-Vorgabe ist dies Port 16323.

Über DATEN-SERVER ANBINDUNG können Sie erwei vornehmen.	terte Einstellungen zur Serveranbindung
MdServer auf localhost (TCP / IP)	Daten-Server suchen
stop Sonior Aphindung singtollop	Daten-Server Anbindung
Anbindung Sockets und Ports Kommunikation	Daten-Server hinzufügen
TCP / IP Anbindung (Ports) TCP Port 16323 (Vorgabe: 16323)	Wartungsassistent
	OK Abbrechen